


# KARTA INFORMACYJNA

## Bezpiecznik instalacyjny BTH-BI-3,15/6 kV



Bezpiecznik instalacyjny BTH-BI-3,15/6kV przeznaczony jest do zabezpieczania od skutków zwarć i przeciążeń instalacji pomocniczych na napięcie 6kV, takich jak transformatory pomocnicze w polach rozdzielczych średniego napięcia lub stacjach transformatorowych.

### Warunki pracy:

Temperatura otoczenia

do +120°C,

Wilgotność względna powietrza

do 95% w temperaturze do 40°C,

Dopuszczalne odchylenie od pionu

położenie dowolne,

### Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe:

6 kV,

Prąd znamionowy:

według zamówienia z typoszeregu

100; 125; 160; 200; 250; 315; 400;

500; 630; 800 1000 [mA] lub

1; 1,24; 1,6; 2; 2,5; 3,15 [A]

### Charakterystyka wkładki bezpiecznikowej:

